

# LITEGEAR INTERVENT WRF42 2,4G RF Wall Controller



## Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT WRF42 2,4G RF Wall Controller"

INTERVENT-SERIE: Funk-Wandsteuerung dualweiß

- Funkfernbedienung 2,4GHz zur Wandmontage. Maximale Reichweite 30m
- Zur Steuerung von monochromen und dualweißen LED-Bändern geeignet. maximal 2 Kanäle
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- 4 unabhängig von einander steuerbare Zonen und Mastercontrolle
- 9 eingebaute Programme mit Geschwindigkeitswahl
- Ausschaltfunktion mit 60 Sekunden Verzögerung
- Touch Display mit akustischer Tastenbestätigung
- Helligkeit und Lichtfarbe (warmweiß+kaltweiß) stufenlos wählbar
- Magnethalterung
- Spannungsversorgung 3V DC (2 x AAA Batterie, nicht enthalten)
- Sendeleistung: 6 dBm
- Standby Verbrauch: 20µA

Anwendungsbereiche:  
Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit beliebig vielen kompatiblen 12-24V DC LED-Strip RF-Empfänger/-Konverter
- Dimmung von 12V DC LED-Leuchtmittel z.B. MR11/16

kompatible Konverter:

## Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	4
Kanäle:	2
Dimmbereich:	1-100%
Programme:	9
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	86x86x16,5 mm
Nettogewicht:	113 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:



