


Litegear Lunara Smart PIR Motion Sensor IP65



Infrared sensor sensing range



Produktinformationen "Litegear Lunara Smart PIR Motion Sensor IP65"

Bewegungsmelder für Lunara Smart Serie

- Aufsteckbarer Bewegungssensor zur Nachrüstung von Lunara Smart LED-Fluter mit 3,5mm Klinkenstecker, werkzeuglos einsetzbar und justierbar:
- Erfassungsbereich: einstellbar 25% bis 100% 2m bis 8m max.
- Montagehöhe: 1,8 bis 4m
- Programmierung über die IR-Fernbedienung des Lunara Smart Fluters
- Nachlaufzeit veränderbar: 10s, 60s, 90s, 3 Min., 6 Min., 12 Min., 15 Min.
- Tageslichtschwellwert: 10, 20, 50, 100 Lux
- 3 Betriebsmodi: Mode 1: 100% Licht/aus, Mode 2: 100% Licht und 10% Orientierungslicht, Mode 3: 100% Licht und 20% Orientierungslicht
- Power: on/off, Sensor: on/off
- Erfassungswinkel: 120°

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1 W
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Nettogewicht:	47 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

