
Lifud AAD020-0500-42 Dali 2







DALI 2 LED Konstantstromtreiber

LED Netzteil mit Multi-Konstantstromausgang, der durch einen integrierten DIP-Schalter ausgewählt werden kann. Das Netzteil verfügt über eine DALI-Schnittstelle 2.0 und die weit verbreitete Push-Dimmfunktion über Taster.

Wirkungsgrad: 84%

Anwendungen:

Bürobeleuchtung, Downlights, Architekturbeleuchtung, LED-Panles

Produktbeschreibung:

- Dali-Interface, Taster-Dimmung
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Geschützt gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung
- Eingebauter PFC-Schaltkreis
- Isolationsklasse II
- Für Innenanwendungen
- Für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- Konstantstromausgang wählbar über DIP-Schalter
- EN55015, EN61000-3-2, EN61347, GB19510, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547







Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	20 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>50.000 h TC<80°C
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	122x40x25 mm
Nettogewicht:	85 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

