

Litegear Element HR QUADRO RGBW RF 66



Produktinformationen "Litegear Element HR QUADRO RGBW RF 66"

STEUERUNGEN / ELEMENT SERIE

Zur bequemen Steuerung von LED-Strips und Niedervolt-Leuchten bieten wir verschiedene Systeme an. Sie können zwischen Funk-, Wifi- oder DMX-Anbindung wählen und von den jeweiligen Vorteilen profitieren.

HR QUADRO RGBW RF 66

Die Litegear Element Funkfernbedienung ist eine 4-Kanal (RGBW) Handfernbedienung. Es können 6 Zonen gewählt und 6 Szenen gespeichert werden. Die Farbwahl erfolgt mittels eines berührungsempfindlichen Farbrades. Bei dieser Fernbedienung können die Farben rot, grün und blau über die Tasten RGB einzeln zu- und abgeschaltet werden. Die Farbe Weiß wird separat über die Taste „W“ geschaltet. Die Helligkeit wird über die kleine und große Sonne verstellt. Mit der „S“-Taste werden Szenen gespeichert und in Kombination mit einer der Tasten 1-6 abgerufen. Die Reichweite beträgt im freien Raum ca. 20m. Zur Fernbedienung benötigt man einen passenden Controller.

Eigenschaften:

- eingebaute Programme mit Pause
- Colorfade (Regenbogen-Durchlauf) mit 10 Geschwindigkeiten
- RGB oder RGBW Modus
- Helligkeitsregelung jeder Farbe 1 - 100% Dimmung
- Synchronisation der Farbdurchläufe
- bis zu 8 Fernbedienungen kombinierbar
- Wandhalterung: enthalten
- Spannungsversorgung: 3 x 1,5V AAA Batterie (nicht enthalten)

Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Zonen:	6
Szenen:	6
Kanäle:	4
Dimmbereich:	1-100%
Programme:	10 mit Pausenfunktion
Übertragungsfrequenz:	433/868MHz
Maße (LxBxH)	140x48x16 mm
Nettogewicht:	80 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

