


Litegear Element WR QUADRO DMX/RF 44



Produktinformationen "Litegear Element WR QUADRO DMX/RF 44"

STEUERUNGEN / ELEMENT SERIE

Zur bequemen Steuerung von LED-Strips und Niedervolt-Leuchten bieten wir verschiedene Systeme an. Sie können zwischen Funk-, Wifi- oder DMX-Anbindung wählen und von den jeweiligen Vorteilen profitieren.

WR QUADRO DMX/RF 44

Die Litegear Element Wandfernbedienung ist eine elegante 4-Kanal (RGBW) Fernbedienung. Über die Tasten 1-4 können vier Zonenangewählt werden. Die Farbwahl erfolgt mittels eines berührungsempfindlichen Farbrades. Jede Grundfarbe kann über die Tasten R,G,B,W einzeln zu- oder abgeschaltet werden. Über die Taste in der Mitte wird der Controller ein- und ausgeschaltet und durch Halten der Taste rauf- oder runtergedimmt. Mit der „S“-Taste werden Szenen gespeichert und wieder abgerufen. Die Taste mit dem Play/Pause Zeichen und mit der Uhr dient zum Abrufen von 10 internen Programmen. Die Fernbedienung kann auch DMX-Signale kabelgebunden ausgeben. Zur Spannungsversorgung wird ein externes Netzteil benötigt. Die Reichweite beträgt im freien Raum ca. 20m. Zur Fernbedienung benötigt man einen passenden Controller.

Eigenschaften:

- Colorfade (Regenbogen-Durchlauf) mit 10 Geschwindigkeiten
- bis zu 8 Fernbedienungen kombinierbar
- jede Zone kann separat gesteuert oder synchronisiert werden
- Helligkeitsregelung jeder Farbe
- Synchronisation der Farbdurchläufe

Technische Daten:

| | |
|-----------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur: | -10°C - 40°C |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Zonen: | 4 |
| Szenen: | 4 |
| Kanäle: | 4 |
| Dimmbereich: | 1-100 |
| Programme: | 10 |
| Übertragungsfrequenz: | 433/868Mhz |
| Maße (LxBxH) | 86x86x41 mm |
| Nettogewicht: | 140 g |
| Garantie | 2 Jahre |

Informationen und Downloads:

