Produktinformationen

Artikel-Nr. LG31323

Litegear Xona Maxima Basic TRUNKING RAIL 1U-150

Produktinformationen "Litegear Xona Maxima Basic TRUNKING RAIL 1U-150"

Tragschiene für Maxima Basic LED Modul oder Leuchtenträgermodul

Das Trunking Rail ist ein Tragprofil mit einer 5-, 8- oder 12-adrigen internen Verkabelung. Mittels integrierter Steckverbinder und mechanischen Verbindungsgabeln können mehrere Profile in kürzester Zeit werkzeuglos miteinander verbunden werden.
Über vertikale Steckverbinder werden die Leuchtenmodule mit Steuerungssignalen und Spannung versorgt. Über einen Phasenwahlsteller kann jedes Leuchtenmodul individuell von einer der drei internen 230V Phasen versorgt werden, so lassen sich unterschiedliche Beleuchtungszonen erstellen oder mann kann im Tagesbetrieb die Beleuchtungsstärke den Tageslichtverhältnissen anpassen und unnötigen Stromkosten vermeiden. Die Belegung der einzelnen Adern finden Sie in unserem Maxima Basic Prospekt.

Technische Daten:

Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	1499x69x41 mm
Nettogewicht:	2000 g

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de