Produktinformationen

Artikel-Nr. LG5435

Litegear Element WR MONO DIM RF 04







Produktinformationen "Litegear Element WR MONO DIM RF 04"

STEUERUNGEN / ELEMENT SERIE

Zur bequemen Steuerung von LED-Strips und Niedervolt-Leuchten bieten wir verschiedene Systeme an. Sie können zwischen Funk-, Wifi- oder DMX-Anbindung wählen und von den jeweiligen Vorteilen profitieren.

WR MONO DIM RF 04

Die Litegear Element Wandfernbedienung ist ein 4-Kanal Taster/ Dimmer. Mit der LG5435 können bis zu 4 verschiedene Schaltkreise realisiert werden. Per kurzem Tastendruck auf I/O kann der passende Controller ein- oder ausgeschaltet werden. Durch längeres Drücken der Tasten dimmt der Controller rauf oder runter. Angenehmes flickerfreies Dimmen von 0,1-100%. Die Reichweite beträgt im freien Raum ca. 20m. Zur Fernbedienung benötigt man einen passenden Controller.
Kompatibel mit Rahmen aus den Schalterprogrammen von Berker,Merten, Gira oder Jung.

Eigenschaften:

- Spannungsversorgung: 3V DC über Batterie (enthalten)

Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	0°C - 35°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	4
Kanäle:	1
Dimmbereich:	0,1-100%
Übertragungsfrequenz:	433/869,5MHz
Maße (LxBxH)	80x80x15 mm
Nettogewicht:	64 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de