

Casambi Smart Wireless auf 0-10V Dimmer Ausgang Adapter



Produktinformationen "Casambi Smart Wireless auf 0-10V Dimmer Ausgang Adapter"

Smart wireless Bluetooth Mesh Empfänger

- Funkempfänger mit analogem 0-10V Dimmer Ausgang 1 Kanal
- kompakte Abmessungen für Einbau in Dosen und Leuchten

Kabellose Steuereinheit für 0/1-10V LED-Treiber

Mithilfe der innovativen Bluetooth 4.0 Steuereinheit IBTU Casambi Adapter können Sie 1/0-10V LED-Treiber über Smartphone, Tablet aber auch über den normalen Schalter ansteuern.

Das CASAMBI kompatible Modul basiert auf ein sehr kleinen, IP20geschütztes Gehäuse mit einer Höhe von 22 mm und einer Gesamtlänge von 75 mm kann angebaut oder in Leuchten eingebaut werden. Das Modul ist mit einer konfigurierbaren Schnittstelle (max. 7mA Steuerstrom) zum Anschluss dimmbarer elektronischer 0/1-10V Vorschaltgeräte ausgestattet.

Der Abruf von Lichtszenen und die Einstellung des Einschalt-Lichtniveaus ist über Netzschalter möglich. Sobald Sie die Geräte in Ihre 0/1-10V Leuchte eingebaut und über Ihre kostenfreie Casambi-App (Android + iOS) zu einem Netz zusammengefügt haben, bilden die Geräte untereinander ein durchgehendes Mesh auf Basis des weitreichenden

und stromsparenden Standards Bluetooth 4.0. Sobald nur eine Leuchte in der Nähe ist, können Sie alle Leuchten ansteuern. Sie benötigen keinen zentralen Controller in der Nähe.

Über die App steht dir eine Vielzahl von Steuermöglichkeiten zur Verfügung - zum Beispiel das Gesamtlicht, aber auch einzelne Leuchten in dem Netz oder über einen Klick nur "Leuchten in der Nähe" ein- und ausschalten, das Licht dimmen, Gruppen zusammenfassen oder Szenen aufrufen.

Ein zusätzliches Feature: Mache mit der App ein Foto von deinem Raum/Räumen und markiere die Leuchten. Sobald du die Leuchten in der App antippst, schaltet sich das Licht ein.

Die kostenlose Casambi App findest du im App oder Plasy Store. iOS / Apple / iPhone / iPad

iOS/AppleWatch





Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C	
Gehäusematerial:	Kunststoff	
Gehäusefarbe	weiß	
Kanäle:	1	
Dimmbereich:	1-100%	
Maße (LxBxH)	62x38x22 mm	
Nettogewicht:	50 g	
Garantie	2 Jahre	

Informationen und Downloads:

