

LITEGEAR INTERVENT HRF41 2,4G RF Handheld Controller

2.4GHz Wireless Transmission 4 Zone Control



Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT HRF41 2,4G RF Handheld Controller"

INTERVENT-SERIE: Drahtlose Handfernbedienung monochrom

- Funkfernbedienung 2,4GHz zur Wandmontage. Maximale Reichweite 30m
- Zur Steuerung von monochromen/einfarbigen LED-Bändern geeignet. maximal 4 Kanäle/Zonen
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- 4 unabhängig von einander steuerbare Zonen und Mastercontrolle
- 9 eingebaute Programme mit Geschwindigkeitswahl
- Inklusive Wandhalter
- Helligkeit stufenlos dimmbar oder in Schritten wählbar
- Spannungsversorgung 3V DC (2 x AAA Batterie, nicht enthalten)
- Sendeleistung: 6 dBm
- Standby Verbrauch: 15µA

Anwendungsbereiche:
Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit beliebig vielen kompatiblen 12-24V DC LED-Strip RF-Empfänger/-Konverter

kompatible Konverter:

Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	sachwarz
Zonen:	4
Kanäle:	1
Dimmbereich:	1-100%
Programme:	9
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	140x45,8x17 mm
Nettogewicht:	75 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

