

# LITEGEAR INTERVENT HRF45 2,4G RF Remote Controller

2.4GHz Wireless Transmission 4 Zone Control



## Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT HRF45 2,4G RF Remote Controller"

INTERVENT-SERIE: Drahtlose Handfernbedienung für farbige LED-Strips

- Funkfernbedienung 2,4GHz zur Wandmontage. Maximale Reichweite 30m
- Zur Steuerung von RGB, RGBW, RGB CCT LED-Bändern geeignet. 3-5 Kanäle pro Zone
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- 4 unabhängig von einander steuerbare Zonen und Mastercontrolle
- 9 eingebaute Programme mit Geschwindigkeitswahl
- Inklusive Wandhalter
- Helligkeit und Lichtfarbe (RGB + warmweiß+kaltweiß) stufenlos wählbar oder in Schritten
- Spannungsversorgung 3V DC (2 x AAA Batterie, nicht enthalten)
- Sendeleistung: 6 dBm
- Standby Verbrauch: 15µA

Anwendungsbereiche:  
Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit beliebig vielen kompatiblen 12-24V DC LED-Strip RF-Empfänger/-Konverter

kompatible Konverter:

## Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz
Zonen:	4
Kanäle:	3-5
Dimmbereich:	1-100%
Programme:	9
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	140x45,8x17 mm
Nettogewicht:	80 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

