

# LITEGEAR INTERVENT RFC01 2,4G RF Controller/Dimmer 1 Channel

## 2.4GHz Wireless Transmission 4 Zone Control



## Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT RFC01 2,4G RF Controller/Dimmer 1 Channel"

INTERVENT-SERIE: Drahtloser Empfänger/Controller monochrom

- Funkempfänger 2,4GHz 5-24V DC, maximale Reichweite 30m
- Zur Steuerung/Dimmung von monochromen/einfarbigen LED-Bändern geeignet. 1 Kanal max 12A
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- beliebig viele Empfänger können an einer Fernbedienung oder App-Steuerung angelernt werden. Es können mehrere Zonen erstellt werden.
- Helligkeit stufenlos dimmbar oder in Schritten wählbar mittels Fernbedienung
- Als Spannungsversorgung wird ein zusätzliches DC-Netzteil 5-24V benötigt.
- kompakte Abmessungen mit Schraubklemmen

### Anwendungsbereiche:

Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit RF-Fernbedienung oder Tuya, Smart Life Gateway 2,4GHz

kompatible Fernbedienungen, Gateways siehe Zubehör!



## Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	288 W
Lebensdauer:	>30.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	1
Kanäle:	1
Dimmbereich:	1-100%
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	74,5x35,6x16,5 mm
Nettogewicht:	29 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

