

LITEGEAR INTERVENT WFC05 2,4G RF Controller/Dimmer 5 Channels RGBCCT

2.4GHz Wireless Transmission 4 Zone Control



Produktinformationen "LITEGEAR INTERVENT WFC05 2,4G RF Controller/Dimmer 5 Channels RGBCCT"

INTERVENT-SERIE: Drahtloser Empfänger/Controller max. 5 Kanäle
RGB, RGBW, RGBCCT, Wifi-Bluetooth, Voicecontrol + RF2,4G

- Wifi-, Bluetooth-Empfänger RF 2,4G, 12-24V DC, maximale Reichweite 30m
- Direkt kompatibel mit Voicecontrol: Amazon® Alexa® und Google® Home®
- Zur Steuerung/Dimmung von mehrfarbigem LED-Bändern geeignet. 5 Kanäle jeweils 6A max 15A gesamt
- Einfaches Set-Up und Bedienung.
- beliebig viele Empfänger können an einer Fernbedienung oder App-Steuerung angelernt werden. Es können mehrere Zonen erstellt werden.
- Helligkeit stufenlos dimmbar oder in Schritten wählbar mittels Fernbedienung
- Als Spannungsversorgung wird ein zusätzliches DC-Netzteil 12-24V benötigt.
- kompakte Abmessungen mit Schraubklemmen

Anwendungsbereiche:

Büro, Shop, Wohnbereich

- In Kombination mit RF-Fernbedienung 2,4GHz oder Tuya, Smart Life App

kompatible Fernbedienungen siehe Zubehör!

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de



Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	360 W
Lebensdauer:	>30.000 h
Schaltzyklen:	>100.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Zonen:	1
Kanäle:	5
Dimmbereich:	1-100%
Übertragungsfrequenz:	2,4 GHz
Maße (LxBxH)	122x38x22 mm
Nettogewicht:	60 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

