

# Litegear Plug and Play Emergency Kit für Retrova Extrem und Ekova Select 3W/370lm



## Technische Daten:

Lichtstrom:	370 lm
Lichtausbeute:	125 lm/W
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	1 W
Hersteller Treiber:	Cyantronic
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit Stecker
Ausgangsspannung Treiber:	DC 30-300V, 8-65mA
CC/CV:	CV
Umgebungstemperatur:	0°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	235x65x42 mm
Montage:	Decke, Wand
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Blech-Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	steckbares System
Nettogewicht:	233 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.264 kg
Inhalt Masterkarton:	50
Abmessungen Masterkarton:	420x330x356 mm
Gewicht Masterkarton:	14 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405119090
Prüfzeichen	CE
Incll. LiFePo4 Battery 1800/3600mAh 3,2-3,6V 250mA	
EN: 60598-2-22, EN61347-1, EN61347-2-7	
Emergency Time: 1,5-3h	
Charging time: 24h	
3W Battery Emergency Power / 370lm	

Informationen und Downloads:

