

Litegear Ekova SELECT Plug and Play Sensor 12V DC 30mA IP20



Produktinformationen "Litegear Ekova SELECT Plug and Play Sensor 12V DC 30mA IP20"

Bewegungssensor für Ekova Select Serie

- Steckbarer und nachrüstbarer Microwellen Radar-Bewegungssensor
- Kann leicht in der Leuchte nachgerüstet werden.
- Spannungsversorgung 12V über Anschluß am Netzteil
- Programmierung über optionale IR-Fernbedienung oder DIP Schalter

Technische Daten:

Erfassungsbereich: 50%/100%, max. 9m @2m Höhe. max.
 Installationshöhe 4m 360° (Wand 150°)
 Frequenz: 5,8GHz +/-75Hz
 Spannung: 7,5-12V DC 30mA
 Aufnahmeleistung: 0,3W
 Dimmethode: PWM: Dimmlevel: 0%/20% im Standby für 15min/∞
 Stand by Zeit 100% Helligkeit: 5s, 1Min. 3 Min. 10 Min.
 Tageslichtschwellwert: 30 Lux oder aus

Anwendung:

Laufweg, Lager, Flur, Ladezone: Kühlhaus, Abstellraum:
 Sanitärbereiche

Optional erhältliche IR-Fernbedienung. Siehe Zubehör



Technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-20°C - 60°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	52x16x16 mm
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

