

# Leuchtmittel: Litegear AR111 12-827-700LM



## Technische Daten:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Lichtstrom:          | 700 lm       |
| LED-Leistung:        | 12 W         |
| Lichtausbeute:       | 58 lm/W      |
| Farbtemperatur:      | 2700 K       |
| Lichtfarbe:          | warmweiß     |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra       |
| Abstrahlwinkel:      | 24 °         |
| LED-Chip Hersteller: | Epistar      |
| LED-Chip:            | COB          |
| Anzahl LEDs:         | 1            |
| Leistungsaufnahme:   | 12 W         |
| Schaltzyklen:        | >30.000      |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Maße:                     | 111x61 mm        |
| Sockel:                   | G53              |
| IP Klasse:                | 20               |
| Gehäusefarbe              | silber           |
| Gehäusematerial:          | Aluminium        |
| Nettogewicht:             | 188 g            |
| Verpackungstyp:           | Karton           |
| Abmessungen Verpackung:   | 115x70x115       |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 0.231 kg         |
| Qualitätsserie:           | Essential Line   |
| Garantie                  | 2 Jahre          |
| Lebensdauer:              | 40.000 h L70/B20 |
| entsorgungspflichtig:     | ✓                |
| Zolltarifnummer:          | 9405499090       |
| Prüfzeichen               | CE               |
| Barcode:                  | 4250557807904    |

Informationen und Downloads:

